

ACCORD

sur le partage et l'utilisation des fréquences de la bande 406,1 - 410,0 MHz en zone frontalière entre les Administrations de la France et de la Suisse

1 Généralités

- 1.1 Cet accord a pour objet d'assurer une utilisation équitable de la bande de fréquences 406,1 - 410,0 MHz dans les zones frontalières des pays concernés.
- 1.2 Les dispositions de l'Accord de Vienne en vigueur doivent être appliquées sauf si le présent accord en dispose autrement.

2 Dispositions techniques

La bande de fréquences est répartie en sous-bandes préférentielles et non-préférentielles, qui peuvent être utilisées sans coordination préalable si elles satisfont aux dispositions ci-dessous.

2.1 Fréquences préférentielles:

Le niveau de champ brouilleur maximal admissible est de 20 dB(μ V/m) à 30 km de la frontière, calculé à une hauteur de 10 m au-dessus du sol.

2.2 Fréquences non-préférentielles:

Le niveau de champ brouilleur maximal admissible est de 10 dB(μ V/m) sur la frontière, calculé à une hauteur de 10 m au-dessus du sol.

3 Répartition des fréquences préférentielles

Le partage des fréquences en sous-bandes préférentielles est donné à l'annexe 1.

4 Coordination

- 4.1 Les demandes de coordination d'assignation de fréquences non-préférentielles, ou de fréquences préférentielles dont les paramètres techniques dépassent les valeurs citées au paragraphe 2 du présent accord peuvent être refusées sans justification par l'Administration à qui la demande a été adressée ("Bonn 93-4.1")
- 4.2 Toutes les coordinations antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent accord à l'exception des dérogations faisant l'objet du paragraphe 5 sont caduques.

5 Clause particulière: dérogations

- 5.1 Les réseaux existants en Suisse (voir l'annexe 2) qui utilisent des fréquences considérées comme préférentielles pour la France par le présent accord et qui créent à la frontière un champ brouilleur supérieur aux valeurs citées au paragraphe 2 pourront fonctionner avec les caractéristiques techniques actuelles sous le statut "C" (accord sans réserve) jusqu'au 1er janvier 1996.

- 5.2 Les réseaux existants en France (voir l'annexe 3) qui utilisent des fréquences considérées comme préférentielles pour la Suisse par le présent accord et qui créent à la frontière un champ brouilleur supérieur aux valeurs citées au paragraphe 2 pourront fonctionner avec les caractéristiques techniques actuelles sous le statut "C" (accord sans réserve) jusqu'au 1er janvier 1996.

L'annexe 3 sera transmise ultérieurement

- 6 Date d'entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 14 juillet 1993

- 7 Abrogation de l'Accord

Aucune disposition du présent accord ne peut être abrogée sans le consentement des Administrations concernées par cette disposition.

ACCORD

sur le partage et l'utilisation des fréquences de la bande 406,1 - 410,0 MHz en zone frontalière entre les Administrations de la France et de la Suisse

Fait à BONN, le 18 juin 1993

Pour l'Administration de la FRANCE

M. Michel Monnot

Michel Monnot
.....

Pour l'Administration de la SUISSE

M. Urs Liechti

U. Liechti
.....

Annexe 1
à l'accord sur le partage et l'utilisation des fréquences de la bande
406,1 - 410,0 MHz en zone frontalière entre les Administrations de la France et
de la Suisse

REPARTITION DES FREQUENCES PRÉFÉRENTIELLES

LIMITES DE BANDE	CANALISATION 12,5 kHz	PAYS ATTRIBUTAIRE
406,10625	406,1125	F
406,23125	406,2250	F
406,23125	406,2375	SUI
406,35625	406,3500	SUI
406,35625	406,3625	F
406,40625	406,4000	F
406,40625	406,4125	SUI
406,50625	406,5000	SUI
406,50625	406,5125	F
406,56875	406,5625	F
406,56875	406,5750	SUI
406,85625	406,8500	SUI
406,85625	406,8625	F
407,14375	407,1375	F
407,14375	407,1500	SUI
407,29375	407,2875	SUI
407,29375	407,3000	F
407,56875	407,5625	F
407,56875	407,5625	SUI
407,84375	407,8375	SUI
407,84375	407,8500	F
407,99375	407,9875	F
407,99375	408,0000	SUI
408,99375	408,9875	SUI
408,99375	409,0000	F
409,99375	409,9875	F

ANNEXE 2

à l'accord sur le partage et l'utilisation des fréquences de la bande 406,1 - 410,0 MHz en zone frontalière entre les Administrations de la France et de la Suisse

1A (MHz)	4A	4C (E)	4C (N)	4Z	9Y	4D	9A	8B (W)	9X	7A	9D
406,200	Basel	007E3500	47N3300	277	20	3		0.8	000ND00	16K0G3E	V
406,500	Denges	006E3300	46N3200	403	30	5	240	2.0	070CA00	16K0G3E	V
406,500	Basel	007E3500	47N3300	277	20	3		0.8	000ND00	16K0G3E	V
406,900	Denges	006E3300	46N3200	403	30	5	240	2.0	070CA00	16K0G3E	V
407,025	Engelberg	007E5644	47N2013	704	71	5	035	--	045EA30	16K0G9W	H
407,150	Basel	007E3500	47N3300	277	20	3		0.8	000ND00	16K0G3E	V
409,000	Saignelegier	007E0007	47N1556	1063	33	22	052	25.0	031EA20	16K0G3E	V
409,000	Ordons	007E1356	47N2321	995	27	22	247	--	090EC00	16K0G3E	V
409,050	Denges	006E3300	46N3200	403	30	5	240	2.0	070CA00	16K0G3E	V
409,050	Basel	007E3500	47N3300	277	20	3		0.8	000ND00	16K0G3E	V
409,250	Engelberg	007E5644	47N2013	704	71	5	035	--	045EA30	16K0G9W	H
409,450	Basel	007E3500	47N3300	277	20	3		0.8	000ND00	16K0G3E	V
409,500	Engelberg	007E5644	47N2013	704	71	5	035	--	045EA30	16K0G9W	H
409,550	Hoellchoeptli	007E3833	47N1659	1215	17	22	002	50.0	045EA30	16K0G3E	V
409,550	Gempen	007E3902	47N2847	775	28	22	182	--	045EA30	16K0G3E	V
409,700	Denges	006E3300	46N3200	403	30	5	240	2.0	070CA00	16K0G3E	V
409,700	Basel	007E3500	47N3300	277	20	3		0.8	000ND00	16K0G3E	V
409,750	Hoellchoeptli	007E3833	47N1659	1215	17	12	221	50.0	045EA30	16K0G3E	V
409,800	Basel	007E3500	47N3300	277	20	3		0.8	000ND00	16K0G3E	V